

# ATEN IC485S Convertisseur d'interface RS-232/RS-485

<b>Numéro d'article</b>	14.01.6756
<b>Constructeur</b>	ATEN
<b>Référence constructeur</b>	IC485S
<b>EAN (pièce unique)</b>	4710423772120



**IC485S est un convertisseur bidirectionnel pour convertir des signaux RS-232 vers et depuis des signaux RS-422/RS-485 dans des applications longue distance jusqu'à 1200 m. Il prend en charge la connexion d'un maximum de 32 hubs et la surveillance des fonctions pour confirmer les données passant entre les périphériques.**

- Transmission de données contrôlée par signal RTS
- Sélection DCE/DTE
- Sélection de liaison point à point, multi-branches (multidrop) et simplex/duplex
- Full duplex 4 fils ; half duplex 2 fils
- Faible encombrement
- Longueur de câble jusqu'à 1200 m
- Prise en charge de débits en bauds jusqu'à 115,2 kbps
- Systèmes d'exploitation pris en charge : Windows 2000, Windows XP

## Caractéristiques techniques

Constructeur	ATEN
Groupe de produits	Adaptateur, Termineur, Convertisseur
Types de produits	Convertisseur sériel
Couleur	gris

Comprend	1 convertisseur bidirectionnel 1 adaptateur secteur 0AD6-1709-03EG 1 manuel d'utilisation
Raccordement face 1 (PC)	Bornier 4 pôles
Raccordement face 2 (Périphérie)	DB25 femelle
Type de connecteur face 1	Bornier
Genre du connecteur face 1	Femelle
Type de connecteur face 2	D-Sub 25 pôles (DB-25)
Genre du connecteur face 2	Femelle
Transposition	RS232 RS485
Domaine d'emploi	externe
Dimensions (HxLxP)	21 x 55 x 79 mm