

DIGITUS Fast Ethernet Medienkonverter, RJ45 / SC

DN-82020-1
EAN 4016032293095



Fast Ethernet Medienkonverter, Multimode SC Stecker, 1310nm, bis zu 2km

Die Medienkonverter von DIGITUS stellen eine optimale Lösung für die Migration von Kupfer- und Glasfasersignalen dar. Ab sofort können Sie auf die Glasfasertechnik zugreifen und mehrere Kilometer überbrücken, ohne ihre komplette Netzwerkverkabelung auszutauschen. Ein umfangreiches Sortiment an Produkten können Sie auf Ihre individuellen Anforderungen reagieren. Die intuitive Bedienung garantiert eine schnelle und einfache Installation. Die Link Fault Pass Through Funktion ermöglicht sorgenloses Arbeiten. So können Probleme in der Infrastruktur innerhalb kürzester Zeit durch den Administrator ausfindig gemacht und beseitigt werden. Jahrelange Erfahrung und ein vielfältiges Angebot macht DIGITUS zu einem zuverlässigen Partner für Ihre Netzwerktechnik.

Die perfekte Konverter-Lösung für optische Datenübertragung

- Wandelt draht-basierte Netzwerksignale in Glasfasersignale um
- Hohe Qualität und höchste Ausfallsicherheit
- 10/100Base-TX to 100Base-FX
- Anschlüsse: 1x RJ45, 1x SC Duplex
- Reichweite: bis zu 2 km
- Wellenlänge: 1310 nm
- Multimode Dual Faser
- Automatische Kabelerkennung - Auto-MDI-/ MDI-X-Funktion
- Auto-Erkennung von Voll- und Halb-Duplex
- Diagnose LEDs für die Status und Aktivitätsüberwachung
- Link Fault Pass Through (LFP) Funktion für eine einfache Fehlererkennung

- Geeignet für 50/125µm und 62.5/125µm Glasfaserkabel
- Sendeleistung: Minimum -22 dBm, Maximum -12 dBm
- Empfangssensitivität: Minimum -30 dBm
- Unterstützte Standards: IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.3u Fast Ethernet
- 128kB Datenpuffer
- Betriebstemperatur: 0 bis 55°C
- Abmessungen (L x B x H): 95mm x 70mm x 26mm
- Gewicht: 200 g
- Standalone Konverter mit externem Netzteil
- Eingangsspannung: 5V DC
- Max. Stromaufnahme: 800mA
- Stromverbrauch: 2,5W
- Industrielle Nutzung: nein
- PoE Injektor: nein
- Sendeverfahren: Unidirektional
- Anschluss 1: RJ45
- Anschluss 2: SC
- Distanz (km): 2
- Modus: Multimode
- Modus: Multimode
- Ethernet Geschwindigkeit: Fast Ethernet

Lieferumfang

- Medienkonverter
- Schnellstartanleitung
- Netzteil

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	20	9,70	56,00	40,00	25,50	57.120,00
Innen-VPE	1	0,49	6,00	21,60	16,10	2.086,56
Einzel-VPE	1	0,49	6,00	21,60	16,10	2.086,56
Netto einzeln ohne VP	1	0,18	12,00	7,00	2,60	0,00

Weitere Anwendungsbilder:



Part No.	Part Name	Material	Quantity	Unit Price	Total Price	Ordering Information
4000000001	Media Converter	1	1	1.00	1.00	
4000000002	Media Converter	1	1	1.00	1.00	
4000000003	Media Converter	1	1	1.00	1.00	
4000000004	Media Converter	1	1	1.00	1.00	
4000000005	Media Converter	1	1	1.00	1.00	
4000000006	Media Converter	1	1	1.00	1.00	
4000000007	Media Converter	1	1	1.00	1.00	
4000000008	Media Converter	1	1	1.00	1.00	
4000000009	Media Converter	1	1	1.00	1.00	
4000000010	Media Converter	1	1	1.00	1.00	
4000000011	Media Converter	1	1	1.00	1.00	
4000000012	Media Converter	1	1	1.00	1.00	
4000000013	Media Converter	1	1	1.00	1.00	
4000000014	Media Converter	1	1	1.00	1.00	
4000000015	Media Converter	1	1	1.00	1.00	
4000000016	Media Converter	1	1	1.00	1.00	
4000000017	Media Converter	1	1	1.00	1.00	
4000000018	Media Converter	1	1	1.00	1.00	
4000000019	Media Converter	1	1	1.00	1.00	
4000000020	Media Converter	1	1	1.00	1.00	
4000000021	Media Converter	1	1	1.00	1.00	
4000000022	Media Converter	1	1	1.00	1.00	
4000000023	Media Converter	1	1	1.00	1.00	
4000000024	Media Converter	1	1	1.00	1.00	
4000000025	Media Converter	1	1	1.00	1.00	
4000000026	Media Converter	1	1	1.00	1.00	
4000000027	Media Converter	1	1	1.00	1.00	
4000000028	Media Converter	1	1	1.00	1.00	
4000000029	Media Converter	1	1	1.00	1.00	
4000000030	Media Converter	1	1	1.00	1.00	
4000000031	Media Converter	1	1	1.00	1.00	
4000000032	Media Converter	1	1	1.00	1.00	
4000000033	Media Converter	1	1	1.00	1.00	
4000000034	Media Converter	1	1	1.00	1.00	
4000000035	Media Converter	1	1	1.00	1.00	
4000000036	Media Converter	1	1	1.00	1.00	
4000000037	Media Converter	1	1	1.00	1.00	
4000000038	Media Converter	1	1	1.00	1.00	
4000000039	Media Converter	1	1	1.00	1.00	
4000000040	Media Converter	1	1	1.00	1.00	
4000000041	Media Converter	1	1	1.00	1.00	
4000000042	Media Converter	1	1	1.00	1.00	
4000000043	Media Converter	1	1	1.00	1.00	
4000000044	Media Converter	1	1	1.00	1.00	
4000000045	Media Converter	1	1	1.00	1.00	
4000000046	Media Converter	1	1	1.00	1.00	
4000000047	Media Converter	1	1	1.00	1.00	
4000000048	Media Converter	1	1	1.00	1.00	
4000000049	Media Converter	1	1	1.00	1.00	
4000000050	Media Converter	1	1	1.00	1.00	

