ROLINE Commutateur HDMI, 8K, 4 ports, avec télécommande IR

Numéro d'article 14.01.3587

roline

Constructeur

ROLINE


Référence constructeur

14.01.3587

EAN (pièce unique)

7630049633322











Ce switch permet de reproduire le contenu de l'écran de 4 sources HDMI sur un écran ou projecteur.

- Exemple d'utilisation: un écran plat reçoit des informations depuis quatre sources HDMI, telles que: lecteur DVD, récepteur satellite... Grâce au switch, la source désirée peut être sélectionnée par simple bouton. Au cas où une seule source est active, le commutateur la sélectionne automatiquement.
- La commutation entre les sources s'effectue par interrupteur sur le switch
- Soutient le 8K (7680x4320 @ 60Hz)
- Soutient le HDCP 2.3, compatible avec HDCP2.2 et HDCP1.4
- Installation aisée: pas de logiciel, seuls les câbles sont à brancher
- Alimentation via USB, câble USB (type A C) fourni

Données techniques :

Entrée: 4x HDMI A femelle Sortie: 1x HDMI A femelle

Caractéristiques techniques

Constructeur

ROLINE

Groupe de produits	Splitter et Sélecteur
Types de produits	Switch vidéo HDMI
Couleur	noir
Comprend	Switch HDMI, câble USB (type a - C), télécommande (2x AAA - piles non comprises), guide rapide
Interface	HDMI
Entrées	4
Sorties	1
Entrées Vidéo	4x HDMI A femelle
Sortie Vidéo	1x HDMI A femelle
Résolution maximale (nom.)	max. 8K (7680x4320 @60Hz)
Dimensions (HxLxP)	15 x 136 x 62 mm
Particularités techniques	Commutation par bouton
Température de fonctionnement min.	0 °C
Température de fonctionnement max.	70 °C
Hauteur	15 mm
Largeur	136 mm
Profondeur	62 mm
Poids	173 g
Hauteur du colis	40 mm
Largeur du colis	120 mm
Profondeur du colis	180 mm
Poids du paquet	0.3 kg